

Technischer Hinweis – Kompatibilitätsmatrix für SolarEdge Home Dreiphasen-Wechselrichter und -Batterien

Diese Matrix zeigt die Kompatibilität zwischen SolarEdge Home-Dreiphasen-Wechselrichtern und SolarEdge Home-Batterien sowie Drittanbieter-Batterien. Darüber hinaus wird die maximale Anzahl von Batterien oder Batteriemodulen pro Wechselrichter angegeben. Für Informationen zur Kompatibilität von SolarEdge Home-Netzwerk und Wechselrichter siehe [Technischer Hinweis zur Auswahl des SolarEdge Home-Netzwerk Plug-In-Kits](#).

	Modellbezeichnung	SolarEdge Home-Batterie – Niedervolt	BYD Batterie-Box Premium LVS	LG Chem LV Batterie	SolarEdge Home-Batterie – Hochvolt
Maximale Anzahl der Batterien pro Wechselrichter		1–5 Batteriemodule pro Wechselrichter	1–6 Batteriemodule pro Wechselrichter	Bis zu 2 Batterien mit RESU Plus Box pro Wechselrichter	Bis zu 3 Batterien pro Wechselrichter
SolarEdge Home Hub – Dreiphasen-Wechselrichter	SExxxK-RWB48	✓	✓ ¹	✓ ¹	✗
SolarEdge Home Wave – Dreiphasen-Wechselrichter (Ehemals StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter) ²	SExxxK-RWS	✓ ^{1,2}	✓	✓ ³	✗
SolarEdge Home Wave – Dreiphasen-Wechselrichter (Ehemals SolarEdge Dreiphasen-Wechselrichter für kurze PV-Stränge)	SExxxK-RWB	✗	✗	✗	✓ ¹

¹ Firmware-Unterstützung in Vorbereitung

² Unterstützt nach Produktionswoche 29, 2021 und ausgenommen „BYD-only“ Artikelnummern SE*K-RWS48BEB4. Die Produktionswoche kann anhand der Seriennummer des Wechselrichters ermittelt werden. „SxWWYY“ bezeichnet die Produktionswoche WW im Jahr YY. Zum Beispiel wurde „SJ3021“ in Woche 30 des Jahres 2021 produziert.

³ Ausgenommen „BYD-only“-Artikelnummern SE*K-RWS48BEB4